




2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
1 PE Заземление

5 Общее дистанционное управление

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Ошибка
9 Местный/Дистанционный Режим

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD-приоритетный сигнал ПАЗ
39 Разрешение на открытие/закрытие


18 Modbus RTU
19
20

22 + 4-20mA Выход
23 -
26 + 4-20mA Вход
27 -

Электрическая схема
№6-380-24-4-MR-1
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM (380В, 4-20 + Modbus RTU)



Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Разрешение на откр./закр.	③9
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	⑮
	⑮

Hitewell

№ 6-380-24-4-MR-1